

Bluetooth handsfree na stínítko

Bluetooth Hands Free kit



Bluetooth handsfree na stínítko (ekv. Supertooth Buddy) je ideálním společníkem pro pohodlné a bezpečné telefonování na cestách bez pokut. **Hands Free kit** zaujme svou velikostí (pouze 130 × 50 × 14 mm), jako ostatní handsfree tohoto typu se umísťuje na sluneční clonu v interiéru vozidla – toto řešení skýtá mnoho výhod. Necloní při výhledu z vozidla, zároveň je blízko hlavy řidiče pro perfektní kvalitu hovoru. **Hands Free kit** podporuje funkci Multipoint, umí být zároveň spojeno se dvěma telefony najednou.

Popis produktu



- 1 - Mikrofon
- 2 - Indikátor
- 3 - Multifunkční tlačítko
- 4 - Ukončení
- 5 - Snížit hlasitost
- 6 - Zapnuto / Vypnuto
- 7 - Zvýšit hlasitost
- 8 - Reproduktor

Nabíjení

1. Zapojte napájecí kabel konektorem micro USB do **Hands Free kitu** (na spodku přístroje) a druhý konektor do nabíječky (autonabíječka je součástí dodávky).
2. **Indikátor** stále rychle bliká (dvakrát za sekundu), je-li baterie vybitá. Okamžitě baterii nabijte, prodloužíte její životnost.
3. Jestliže je baterie plně nabitá (po 2-3 hodinách nabíjení), indikátor červeně bliká, odpojte nabíječku.

Zapnutí / Vypnutí

Zapnutí: Stiskněte tlačítko **Zapnuto / Vypnuto** (6) po dobu 2 sekund, **Hands Free kit** se zapne a **Indikátor** bude modře blikat (dvě bliknutí za sekundu). **Hands Free kit** se automaticky připojí na naposledy spárovaný mobil.

Vypnutí: **Hands Free kit** pokud není používán, je ve stavu standby (pohotovostní režim). Pokud v tomto stavu stisknete tlačítko **Zapnuto / Vypnuto** (6) po dobu 2 sekund, **Hands Free kit** se vypne.

Spárování Hands Free kitu s mobilem

Před prvním použitím **Hands Free kitu** jej musíte spárovat s požadovaným mobilem pomocí bluetooth. Postupujte podle následujících kroků:

- (1) Přiložte mobil k **Hands Free kitu** blíže, než jeden metr.
- (2) Uvedte **Hands Free kit** do stavu standby (pohotovostní režim).
- (3) Stiskněte tlačítko **Zapnuto / Vypnuto** (6) po dobu 2 sekund, **Hands Free kit** se zapne a **Indikátor** bude rychle modře blikat (dvě bliknutí za sekundu) a přístroj je připraven ke spárování. (Pokud jste **Hands Free kit** již spároval s jiným mobilem, přístroj se automaticky připojí na naposledy připojený mobil.)
- (4) Aktivujte v mobilu funkci bluetooth a mobil zahájí vyhledávání bluetooth přístroje (řídte se pokyny v mobilu).
- (5) V mobilu, ve funkci bluetooth, vyberte zařízení **BT BIAO-TA**.
- (6) Do mobilu zadejte identifikační číslo **0000** a potvrďte to stiskem příslušného tlačítka na mobilu. Váš **Hands Free kit** bude úspěšně spárován, pokud modrý **Indikátor** bude pomalu blikat jednou za dvě sekundy.

Poznámka: Pokud nedojde k úspěšnému spárování do 3 minut, **Hands Free kit** se automaticky vypne. Provedte poté kroky ke spárování znovu podle výše uvedených pokynů.

Zrušení spárování Hands Free kitu s mobilem

Pokud si přejete s **Hands Free kitem** spárovat jiný mobil, provedte následující kroky, abyste zrušili spárování s původním mobilem.

- (1) V mobilu, v bluetooth menu, zvolte položku **Zrušit připojení** (Odpojit zařízení, Odstranit spárované zařízení,... záleží na typu operační systému). **Hands Free kit** automaticky přejde do režimu spárování (Indikátor bude rychle modře blikat (dvě bliknutí za sekundu).
- (2) **Hands Free kit** je připraven spárovat se s jiným mobilem. (Postupujte podle kroků uvedených v předchozí kapitole).

Poznámka: Pokud nedojde k úspěšnému spárování do 3 minut, **Hands Free kit** se automaticky vypne.

Instalace Hands Free kitu

- (1) Připevněte kovovou sponku na sluneční clonu v interiéru vozidla.
- (2) Přiložte **Hands Free kit** kovovou destičkou (s magnetem) na jeho zádech ke kovové sponce na stínítku a dojde ke spojení. **Hands Free kit** by měl být umístěn tak, aby jeho mikrofon (1) byl proti ústům uživatele.

Použití Hands Free kitu

(1) Přijetí hovoru:

Pokud mobil zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do **Hands Free kitu**, krátce stiskněte **Multifunkční tlačítko** (3) a hovor je přijat.

(2) Ukončení hovoru:

Pokud probíhá hovor a krátce stisknete **Multifunkční tlačítko** (3) hovor bude ukončen.

(3) Odmítnutí hovoru:

Pokud mobil zazvoní z důvodu příchozího hovoru, pošle hovor do **Hands Free kitu**. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte **Multifunkční tlačítko** (3) po dobu 2 sekund a hovor bude odmítnut.

(4) Volání na poslední číslo:

Potřebujete-li opakovat hovor na poslední připojené telefonní číslo, stiskněte (**Hands Free kit** je v režimu standby) **Multifunkční tlačítko** (3) po dobu 2 sekund a přístroj automaticky vytočí telefonní číslo posledního hovoru.

Přenos hovoru

- A** Z **Hands Free kitu** do mobilu: Je-li **Hands Free kit** v režimu hovor, krátce stiskněte **Multifunkční tlačítko** (3) a hovor bude přeměrován z **Hands Free kitu** do mobilu.
- B** Z mobilu do **Hands Free kitu**: Krátce stiskněte **Multifunkční tlačítko** (3) a hovor bude přeměrován z mobilu do **Hands Free kitu**.

Nastavení hlasitosti

Je-li **Hands Free kit** v režimu hovor, dlouze stiskněte **Snížit hlasitost** (5) nebo **Zvýšit hlasitost** (7) a nastavte si požadovanou hlasitost.

Poznámky k denní údržbě

- (1) Nevystavujte **Hands Free kit** vlhkému prostředí, nebo do prostředí s příliš vysokou teplotou.
- (2) Nečistěte **Hands Free kit** čisticími prostředky s korozivním působením.
- (3) Neotírejte **Hands Free kit** čisticími prostředky s abrazivními vlastnostmi, může dojít k jeho poškrábání.
- (4) Nepoužívejte **Hands Free kit** samostatně, může dojít k poruše vnitřních částí.
- (5) Pokud **Hands Free kit** delší dobu nepoužíváte, uložte jej na suché místo mimo prostředí s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou a mimo dosah jemného prachu.

Parametry

Pracovní napájení:	3,3 až 4,2 V=
Spotřeba	0,6 W
Pracovní teplota:	-20 °C až 50 °C
Frekvenční rozsah:	20 Hz až 15 kHz
Dosah bluetooth	až 10 m
Bluetooth verze	V 3.0 + EDR
Nabíjení:	5 V= / 500 mA
Nabíjecí doba	asi 3 hodiny
Doba nepřetržitého hovoru:	asi 8 hodin
Doba režimu standby:	až 50 hodin

Obsah balení

Hands Free kit	1 ×
Autonabíječka	1 ×
micro USB kabel	1 ×
Kovová sponka	1 ×

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz